



GENERADOR BN 3500i



GENERADOR GASOLINERO BN 3500i

DATOS TECNICOS

DESPLAZAMIENTO	145 (CC)
RADIO DE COMPRESIÓN	8.7+-0.2
MODO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS	OHV
POTENCIA DE SALIDA	3.8/4650
MODO DE ENCENDIDO	ARRANQUE RETRACTIL
VOLUMEN DE TANQUE	3.7 L
CAPACIDAD DE ACEITE	0.45 L
TIPO DE ACEITE	SAE10W/30
MODO DE LUBRICACIÓN	LUBRICACIÓN POR SALPICADURA
NOISE DB (AT 7 MIN.)	63

MOTOR 164F/P



GENERADOR GASOLINERO BN 3500i

GENERADOR

RADIO DE PODER

2.8 KW

VOLTAGE (V)

100/120/220V

FRECUENCIA

60 HZ

FACTOR DE POTENCIA NOMINAL

1

NÚMERO DE FASE

FASE ÚNICA

DC DE SALIDA

12V 8.3A

ESPECIFICACIONES

MOTOR

4 TIEMPOS

REGULACIÓN DE VOLTAGE

REGULACIÓN INVERTIDA

FRECUENCIA DE REGULACIÓN

REGULACIÓN INVERTIDA

DIMENSIONES

480X290X430

PESO

21 KG

